

## INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ MONITORINGU XWEB3000 a XWEB500

**XWEB3000 a XWEB500** jsou webové servery pro monitorování a řízení chladicích zařízení.

XWEB3000 je v podstatě průmyslové PC pro větší aplikace, s připojením až 225 regulátorů Dixell.

XWEB500 je určen pro menší a střední aplikace do 100 regulátorů. Komunikace se provádí u obou systémů pomocí standardního internetového prohlížeče.

**Možnosti přístupu na XWEB3000/ XWEB500:** 1) internet ( pevná IP adresa XWEB3000 ) 2) ethernet (lokální síť)  
3) přes modem a telefonní linku 4) lokálně



### Technické parametry XWEB 3000:

**CPU:** 700 MHz  
**RAM:** 128 Mb  
**Hard disk:** 40 GB  
**Operační systém :** Linux  
**Napájení :** 90 - 264 V stř, 50/60 Hz  
**Max. příkon :** 160 W  
**Rozměry (mm) :** 345 (š) x 45 (v) x 235(d) - šasi 19"  
**Hmotnost:** 2850 g  
**Provozní teplota okolí:** +5 až +60°C  
**Připojovací konektory:**  
 monitor, klávesnice, myš , tiskárna (25 pinů)  
**COM1:** modem (9 pinů)  
 2x USB (modem/ tiskárna)  
 RJ 45 ( síť )  
**Připojení pro monitorovací systém:**  
**Vstup:** RS485, protokol ModBus-RTU  
**Výstupy :** 1 relé pro alarm, 2 pomocná relé



### Technické parametry XWEB500:

**CPU:** 200 MHz  
**RAM:** 32 Mb  
**Flash paměť:** 48MB (36 příst.) /128 MB (100 příst.)  
**Operační systém :** Linux  
**Napájení :** 230 V stř, 50/60 Hz  
**Max. příkon :** 20 W  
**Rozměry (mm) :** 230 (šířka) x 210 (výška) x 87(hloubka)  
**Provozní teplota okolí:** +0 až +60°C  
**Připojovací konektory:**  
**COM1:** vnější modem (9 pinů)  
 2x USB (PC/ tiskárna)  
 RJ 45 ( síť )  
 telefonní konektor pro vnitřní modem  
**Připojení pro monitorovací systém:**  
**Vstup:** RS485, protokol ModBus-RTU  
**Výstupy :** 2 relé pro alarm, 1 relé pro systémový alarm,  
 1 relé pro reset modemu

## MONITOROVACÍ JEDNOTKY NA DIN LIŠTU: XWEB300D, XWEB500D

**XWEB300D a XWEB500D** jsou monitorovací jednotky pro menší aplikace nebo tam, kde není zapotřebí displej. Přístup na jednotky je lokální nebo dálkový. Komunikace se provádí pomocí standardního internetového prohlížeče.

Technické parametry	XWEB300D	XWEB500D
Paměť – počet přístrojů	8MB - 6	48MB – 36
	24Mb -18	128MB - 100
Napájení	230 V stř , 50/60Hz	
Rozměr	10 modulů DIN (175x110x50mm)	
Kom. porty	USB, RJ45(LAN), RS232(modem)	
Výstupy	1 relé	3 relé



### Objednací kód:

**XWEB300D/62** - pro 6 přístrojů  
**XWEB300D/18** - pro 18 přístrojů  
**XWEB500D/36** – pro 36 přístrojů  
**XWEB500D/100** - pro 100 přístrojů